DIM SA | Wzmacniacze sygnału do systemów sterowania oświetleniem



Obszar zastosowań

- Urządzenie do montażu w oprawach oświetleniowych

Korzyści ze stosowania produktu

- Obsługa dużych grup opraw i długich linii sterujących

Cechy produktu

- Wzmacniacz sygnału 1...10 V, sterowniki i czujniki
- Obciążenie pojemnościowe wyjścia sterującego: maks. 100 mA


LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne

Dane elektryczne

Napięcie znamionowe	220…240 V
Częstotliwość sieciowa	50…60 Hz
Moc systemu [AGGR]	2,00 W

Wymiary i waga



Długość	189,0 mm
Szerokość	30,0 mm
Wysokość	30,0 mm
Masa produktu	187,00 g

Temperatury i warunki pracy

Zakres temperatury otoczenia	0…+50 °C

Możliwości

Ściemnianie	Tak
Interfejs ściemnialny	1…10 V
Liczba wyjść kontrolnych	1
Typ instalacji	Oprawa oświetleniowa zintegrowana

Certyfikaty i Normy

Typ zabezpieczenia	IP20
Klasa ochronności	I

Wyposażenie / Akcesoria

- Przeznaczone dla maks. 100 elektronicznych układów zasilających
- Przeznaczone dla maks. 33 wzmacniaczy sygnału DIM SA

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Karta katalogowa produktu

Pobierz dane

	Plik
	Broszury Non-system-specific components brochure
	Deklaracje zgodności Declaration of conformity DIM SA
	Instrukcje eksploatacyjne Operating instructions DIM SA (GB)

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4008321097095		Karton wysylkowy 40	370 mm x 200 mm x 240 mm	17.76 dm^3	7273.50 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.