LS/PD MULTI 3 A | Czujniki do systemów sterowania oświetleniem (LMS)



Korzyści ze stosowania produktu

- Montaż bez użycia narzędzi w rastrach oprawy (opcja koloru - biała)
- Możliwość użycia lampy typu retrofit (światło barwy białej)


Cechy produktu

- Czujnik światła i obecności
- Podłączenie przez modułowe złącze 4p4c
- Długość przewodu połączeniowego: 2,1 m (odłączany)

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne

Wymiary i waga



Długość	37,0 mm
Szerokość	20,0 mm
Wysokość	23,0 mm
Masa produktu	48,00 g

Kolory i materiały

Kolor produktu	Biały

Temperatury i warunki pracy

Zakres temperatury otoczenia	0…+50 °C

Możliwości

Maks. wysokość instalacji	4 m
Obszar detekcji	6 m²
Kąt detekcji	80 ° [1)]
Typ instalacji	Oprawa oświetleniowa zintegrowana/Luminaire attachment
Zakres pracy, czujnik światła	20…600 lx [2)]

[1)] W przybliżeniu

[2)] Approximately, measured at the sensor

Certyfikaty i Normy

Typ zabezpieczenia	IP20

Wyposażenie / Akcesoria

- Wariant biały z klipsem mocującym i kablem, wariant antracytowy z kablem
- Nadaje się do opraw T5 lub T8 z żaluzjami

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

- Nadaje się do sterownika MULTIeco, DIM MULTIeco, DALI MULTIeco
- Nadaje się do DALI Professional Sensor Coupler

Pobierz dane

	Plik
	Broszury Energy saving
	Broszury Scenes
	Deklaracje zgodności LMS MULTI3 SENSORS
	Uwagi instalacyjne/eksploatacyjne LSPD MULTI 3 A light and presence sensor for installation in luminairs, ceili

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4008321653604		Karton wysylkowy 25	217 mm x 217 mm x 180 mm	8.48 dm^3	1685.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.