


# GENIE

## GENIE 18W CDL E27 220-240V 1PF/6

Funkcjonalne energooszczędne źródło światła o wysokiej jakości światła i kompaktowym designie. Dzięki małym rozmiarom zmieści się prawie wszędzie, gdzie potrzebne jest dodatkowe jasne światło. Doskonały zamiennik źródeł GLS.

### Danych wyrobów

| Informacje podstawowe | |
|---|---|
| Trzonek | E27 [ E27] |
| Trwałość nominalna (Nom) | 10000 h |
| Cykl załączania | 10000X |

| Dane techniczne oświetlenia | |
|---|---|
| kod barwy | 865 [ Tb 6500K] |
| Oznaczenie koloru | chłodna dzienna |
| Strumień świetlny oprawy przy 120 V | 1040 lm |
| Utrzymanie strumienia świetlnego 2000 h (Nom) | 88 % |
| Utrzymanie strumienia świetlnego 5000 h (Nom) | 70 % |
| Współrzędna X chromatyczności (Nom) | 313 |
| Współrzędna Y chromatyczności (Nom) | 337 |
| Skorelowana temperatura barwowa (Nom) | 6500 K |
| Wskaźnik oddawania barw (Nom) | 80 |
| Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu eksploatacji (Nom) | 65 % |
| Luminous Flux in 90° Cone (Rated) | 1040 lm |

| Eksploatacja i połączenie elektryczne | |
|---|---|
| Częstotliwość wejściowa | 50 lub 60 Hz |
| Power (Rated) (Nom) | 18 W |
| Prąd lampy (Nom) | 130 mA |
| Równoważna moc w watach | 80 W |
| Czas uruchomienia (Nom) | 0.3 s |
| Czas rozgrzewania lampy do 60% (Min) | 5 s |
| Czas rozgrzewania lampy do 60% (Max) | 40 s |
| Współczynnik mocy (Nom) | 0.6 |
| Napiecie (Nom) | 220-240 V |

| Sterowniki i zmiana natężenia strumienia świetlnego | |
|---|---|
| Funkcja ściemniania | brak |

| Certyfikaty i zastosowania | |
|---|---|
| Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL) | A |
| Zawartość rtęci (Hg) (Max) | 2 mg |
| Zawartość rtęci (Hg) (Nom) | 1.5 mg |
| Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h | 18 kWh |

| Dane techniczne produktu | |
|---|---|
| Pełny kod produktu | 871150080108110 |
| Nazwa produktu na zamówieniu | GENIE 18W CDL E27 220-240V 1PF/6 |
| EAN/UPC - Produkt | 8711500801081 |
| Kod zamówienia | 80108110 |
| Numerator - Liczba sztuk w opakowaniu paczce | 1 |
| Numerator – Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym | 6 |
| Materiał Nr (12NC) | 929689243801 |


# GENIE

| | |
|---|---|
| **Waga netto (szt.)** | 0.095 kg |

## Warnings and safety

- Breaking a lamp is extremely unlikely to have any impact on your health. If a lamp breaks, ventilate the room for 30 minutes and remove the parts, preferably with gloves. Put them in a closed plastic bag and take it to your local waste facilities for recycling. Do not use a vacuum cleaner.
- Compact fluorescent lamps have to be treated as special waste, they must be taken to your local waste facilities for recycling. The European Lighting Industry has set up an infrastructure, capable of recycling mercury, other metals, glass etc.

## Rysunki techniczne




**Econ Genie ErP NG 18W/865 E27 220-240V**

| Product | D (max) | C (max) | F (max) |
|---|---|---|---|
| GENIE 18W CDL E27 220-240V 1PF/6 | 36 mm | 140 mm | 48.5 mm |

© 2018 Philips Lighting Holding B.V. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.
Znak towarowy jest własnością Philips Lighting Holding B.V. lub odpowiednich podmiotów.